



# MANUAL DE MONTAGEM TORRE DE TOMADA

VERSÃO 1.0





# ATENÇÃO!

---

A torre não deve ser instalada em local que tenha contato fácil com água ou umidade. A instalação ou manutenção deve ser **SEMPRE** executada por um electricista. O produto deve ser limpo somente com pano seco de algodão ou semelhante.

---

## PASSO A PASSO DA MONTAGEM:

- 1** Abra um furo de 72mm a 75mm na bancada com serra copo ou ferramenta cortante. Remova o anel de fixação da parte inferior e encaixe a torre no furo existente.



**2** Após posicionar a torre no local desejado, utilize o anel de fixação para prender e manter a torre fixa. Cuidado para não apertar o anel com muita pressão/força, pois isso poderá impedir a torre de abrir ou fechar corretamente.



**3** Utilize o conector na ponta de cada cabo para prender o fase da sua rede elétrica no cabo preto, o neutro no cabo azul e o terra no cabo verde. **Não obstrua a saída da fiação na base da torre, ela precisa ficar livre para os fios elétricos subirem quando a torre for aberta ou descer quando a torre for fechada.**



**4** Para a torre com carregador Wireless/Indução (modelo TR03W) será necessário prever um ponto próximo de tomada elétrica para alimentar a fonte do carregador Wireless/Indução que está no topo da torre.



**PRONTO! Sua torre já está instalada.**



Para garantir a durabilidade da sua Torre/Caixa Tomada, sugerimos acessar nossos vídeos de dicas e boas práticas de instalação.

[caixatomada.com/como-funciona](https://caixatomada.com/como-funciona)

**PRODUTO NÃO PERECÍVEL.  
UTILIZA TOMADAS E CABOS  
CERTIFICADOS PELO INMETRO.**

**SAC**  
EM HORÁRIO COMERCIAL

☎ 51 3902.1038

📞 51 98051.2642